Чтобы зайти в панель управления Archer C60:

Необходимо открыть браузер и перейти по

адресу http://tplinkwifi.net (или 192.168.0.1), и указать заводские имя пользователя и пароль (admin и admin).

TP-LINK Archer CE0	Quick Setup Basic	Advanced	English 🗸	🗘 🌀 🔆 Legast Rebeat
🐼 Status	IPv4			0
Network	Internet Connection Type:	PPPoE *	-	
• Internet	Osername: Password:			
• LAN her her	IP Address:	0.0.0		
DHCP Server	Primary DNS: Secondary DNS:	0.0.0.0		
Dynamic DNS     Advanced Routing	Advanced			
(b) Wireless	Secondary Connection:	none     O     Dynamic IP     O	() Static IP	
요. Guest Network	MTU Size:	1460 bytes. (income necessary.)	default is 1480, do not chang	je unioss
Darental Controls	Access Concentrator Name:			
ED QuS	Detect Online Interval:	10 ( ) Get dynamically from ISP	seconds. (0-120. The det	fault is 10.)

Сверху выбираем вкладку "Advanced", далее слева в меню Раздел: Network - Internet.

- В поле "Туре" выставляем пункт РРРоЕ.
- В полях ниже, указываем Логин и Пароль по договору.
- В поле "Secondary connection" выставляем "Dynamic"
- Сохраняем изменения.

Если роутер подключен с компьютером по кабелю - можно проверитьо работу интернета, открыв любой сайт в соседней вкладке браузера.

## Далее настраиваем беспроводное подключение Wi-Fi.

Сверху выбераем вкладку "Basic", далее слева в меню раздел Wireless.

Archer C60	Quick Setup Ba	sic Advanced	English	Logout Reb
Retwork Map	Wireless Settings			(
(m) Internet	2.4GHz Wireless:	🗹 Enable Wireless Radio		
-	Network Name (SSID):	TP-LINK_help-wifi.com	Hide SSID	
Wireless	Password:	ef95cq9wh1w		
🕰 Parental Controls	5GHz Wireless:	🗹 Enable Wireless Radio		.ci.com
	Network Name (SSID):	TP-LINK_help-wifi.com_5	5G Hide SSID	WILL
€ Guest Network	Password:	e9weg2wefw92	L help	

Здесь настраиваем Имя сети (ssid) и пароль. Для работы на каждой частоте задается отдельно.

Сохраняем изменения.

Настройка завершена.